GEBRUIKSAANWIJZING

Charger Plus
miniRITE T R
miniBTE T R



Bernafon

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe oplader.

Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Dit zal u helpen het maximale uit uw oplader te halen.

⚠ **Waarschuwingen**
Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het apparaat wordt gebruikt.

Voor vragen over het gebruik van uw oplader kunt u contact opnemen met uw hoorzorgprofessional.

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

BELANGRIJKE OPMERKING

Raadpleeg voor details over de functionaliteit van uw specifieke hoortoesteloplossing de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel.

Voor informatie over compatibele hoortoestellen en opladers kunt u de betreffende webpagina raadplegen of contact opnemen met uw audicien.
www.bernafon.com/charger-compatibility

Indien nodig kunt u de batterij van uw oplader vervangen. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw audicien om de compatibiliteit van de batterij te controleren en de vervanging uit te voeren, zodat uw oplader goed blijft werken.

Voor meer informatie kunt u de betreffende webpagina raadplegen of contact opnemen met uw audicien.
go.bernafon.com/charger-and-battery-compatibility

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik	De oplader is bedoeld voor het opladen van hoortoestellen en CROS-zenders met oplaadbare batterijen. Het product is bedoeld voor gebruik met de gegeven hooroplossing.
Aanwijzingen voor gebruik	Er zijn geen aanwijzingen voor gebruik (diagnose) voor de oplader zelf.
Beoogde gebruiker	Personen met gehoorverlies die een hoortoestel dragen en hun zorgverleners. Hoorzorgprofessional die verantwoordelijk is voor het afstellen van de accessoire.
Bedoelde gebruikersgroep	Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.
Gebruiksomgeving	Binnen- en buitenshuis.
Contra-indicaties	Geen contra-indicaties.
Klinische voordelen	Zie de klinische voordelen van het hoortoestel.

Inhoudsopgave

Over

Oplader 6

Temperatuursomstandigheden 7

Aan de slag

Oplader voorbereiden 8

De hoortoestellen opladen 10

Dagelijks gebruik

Oplaadtijd 12

De oplader opladen 14

Powerbank-functie 16

Voeden en opladen met andere bronnen 17

Zorgen voor uw oplader 18

Waarschuwingen

Algemene waarschuwingen 20

Aanvullende informatie

Problemen oplossen 24

Gebruiksvoorwaarden 28


Garantie 33


Oplader

Wat het is en doet

USB-kabel
Steek in stekker

Stekker
Voor stopcontact





Oplaadpoorten
Om de hoortoestellen op te laden

Batterij-indicator
Geeft de oplaadstatus van de powerbank/ batterijniveaus van de powerbank weer

Temperatuursomstandigheden

Temperatuur	Oplaadtoestand
Onder +5°C (+41°F)	Opladen niet mogelijk vanwege lage temperatuur.
+10°C tot +35°C (+50°F tot +95°F)	Beste oplaadomstandigheden. Het opladen van hoortoestellen kan tot 3,5 uur duren.
+5°C tot +10°C en +35°C tot +38°C (+41°F tot 50°F en +95°F tot +100°F)	Langer opladen. Het opladen van hoortoestellen kan tot 5 uur duren.
Boven +38°C (+100°F)	Opladen niet mogelijk vanwege hoge temperatuur.


BELANGRIJKE OPMERKING

Stel de oplader niet bloot aan temperaturen lager dan -20°C (-4°F) of hoger dan +60°C (140°F).

Oplader voorbereiden


Aansluiten op stroombron

Stap 1




Steek de USB-aansluiting in de stekker.

Stap 2



Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in de achterkant van de oplader.


Stap 3



Steek de stekker in een stopcontact.

De oplader wordt automatisch ingeschakeld en begint de ingebouwde batterij van de powerbank op te laden.

Oplader is ingeschakeld



Wanneer de oplader op netspanning is aangesloten, wordt de oplaadstatus van de oplader weergegeven.

Eerste gebruik – laad de batterij van de powerbank op
Wanneer u de oplader voor het eerst gebruikt, is het belangrijk dat u de ingebouwde batterij van de oplader volledig oplaadt.

De hoortoestellen opladen


Plaats de hoortoestellen in de oplader



Plaats de hoortoestellen in de oplaadpoorten zoals weergegeven in de afbeelding en sluit het deksel. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen overeenkomen met de linker en rechter kleurindicatoren op de oplaadpoorten van de oplader.

De RODE indicator is voor het rechtertoestel. De BLAUWE indicator is voor het linkertoestel.

Oplaadstatus



De led-lampjes van de hoortoestellen gaan aan wanneer de hoortoestellen correct in de oplader zijn geplaatst.

Oplaadstatus led-lampje hoortoestel:

ORANJE = opladen
GROEN = volledig opgeladen

Oplaadtijd

Zorg ervoor dat u uw hoortoestellen volledig oplaadt voordat u ze voor het eerst gebruikt en laad ze elke nacht op. Dit zorgt ervoor dat u uw dag kunt beginnen met volledig opgeladen hoortoestellen.

Als de batterij van uw hoortoestel volledig ontladen is, is de normale oplaadtijd:

miniRITE T R	Volledig opgeladen	50% opgeladen	25% opgeladen
	3 uur	1 uur	0,5 uur
miniBTE T R	Volledig opgeladen	40% opgeladen	20% opgeladen
	3,5 uur	1 uur	0,5 uur

Wanneer de batterij in uw hoortoestellen volledig is opgeladen, stopt het oplaadproces automatisch.

De oplaadtijd kan verschillen afhankelijk van de resterende batterijcapaciteit en tussen het linker en rechter hoortoestel.

Het deksel van de oplader is voor het beschermen en bewaren van uw hoortoestellen. Wanneer u tijdens het opladen het deksel opent, gaan de leds in uw hoortoestellen branden om de oplaadstatus aan te geven.

Opmerking
Als u uw hoortoestel lange tijd niet hebt gebruikt en u probeert het vervolgens op te laden, kan het tot 30 seconden duren voordat het hoortoestel begint met opladen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel voor meer informatie.

BELANGRIJKE OPMERKING

Zorg ervoor dat uw oplader is aangesloten op een stroombron of dat de ingebouwde batterij van de oplader is opgeladen wanneer het hoortoestel of de zender zich in de oplaadpoort bevindt. Anders blijven uw hoortoestellen of zender AAN staan en blijven ze op batterijstroom werken.

De oplader opladen

Uw oplader bevat een ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij die ook als een powerbank kan worden gebruikt. Met een volledig opgeladen powerbank kunt u een paar hoortoestellen minimaal drie keer volledig opladen terwijl u onderweg bent.

Wanneer de oplader is aangesloten op een voedingsbron

- Uw hoortoestellen en de ingebouwde batterij van de oplader worden opgeladen.

Wanneer de oplader is losgekoppeld van een voedingsbron

- De oplader schakelt over op de **Powerbank**-modus zodat u uw hoortoestellen kunt opladen wanneer u geen toegang hebt tot een stopcontact.

Oplaadtijden

Powerbankbatterij	Powerbank + hoortoestellen
Maximaal 4 uur, afhankelijk van het oplaadniveau	Maximaal 8 uur, afhankelijk van het oplaadniveau

Opmerking
Het wordt aanbevolen om het deksel te allen tijde gesloten te houden terwijl u uw hoortoestellen oplaadt.

Wanneer de oplader is aangesloten op een voedingsbron, geven de leds op uw oplader de oplaadstatus van de powerbank aan.

De leds gaan uit, kort nadat de batterij van de powerbank volledig is opgeladen.

	Opladen (batterij te ver leeg om de hoortoestellen op te laden)
	Opladen
	
	
	Volledig opgeladen

 ORANJE knipperen  ORANJE GROEN

BELANGRIJKE OPMERKING

Bij het opladen horen de led-indicators op uw oplader verlicht te zijn zoals in dit boekje is beschreven. Als de led-indicators niet zijn verlicht zoals is beschreven, koppel de oplader dan los en raadpleeg uw hoorzorgprofessional.

Powerbank-functie

Wanneer de oplader wordt losgekoppeld van de stroomvoorziening, geven de leds op de oplader het batterijniveau van de powerbank van de oplader aan. U kunt het resterende batterijniveau controleren door het deksel van de oplader te openen.

◯◯◯	Drie volledige oplaadcycli van twee hoortoestellen
◯◯	Twee volledige oplaadcycli van twee hoortoestellen
◯	Eén volledige oplaadcyclus van twee hoortoestellen
◐	Batterij te ver leeg voor een volledige oplaadcyclus

◐ ORANJE knipperen ◯ GROEN

Langetermijnopslag

Voordat u de oplader langere tijd (meer dan 14 dagen) wegzet of opslaat, moet u ervoor zorgen dat u de powerbankbatterij van de oplader eerst volledig oplaadt. Zo kan de batterij weer worden opgeladen.

Opmerking
Om de oplaadbare batterij te beschermen moet u de powerbankbatterij van de oplader om de 12 maanden volledig opladen, anders moet de oplaadbare batterij mogelijk worden vervangen.

Voeden en opladen met andere bronnen

U kunt de batterij van de oplader voeden en opladen via andere bronnen dan een stopcontact. Dit kunt u doen met de USB-kabel van de oplader.

Zorg dat de stroombron conform USB 2.0 is, met een uitgangsstroomsterkte van minimaal 500 mA. Gebruik voor optimaal opladen een stroombron met een output van 1A.

Voorbeelden van stroombronnen:

- Computer
- Auto

BELANGRIJKE OPMERKING

Als u een stopcontact gebruikt, laad de oplader dan op met de meegeleverde originele voeding (5,0 V / 1 A) voor de oplader.

Let op:
Er wordt mogelijk geen (net)voeding meegeleverd.

Zorgen voor uw oplader

Zorg er altijd voor dat de oplader droog en schoon is vóór gebruik. Houd de oplaadpoorten stofvrij met behulp van een droge doek. Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen om de oplaadpoorten te reinigen.

Bewaar de oplader op een droge plaats, bijv. in de slaapkamer.
Zorg dat u de oplader bewaart in een omgeving met een temperatuur tussen +5°C en +38°C (+41°F en +100°F).

BELANGRIJKE OPMERKING

Zorg ervoor dat u de USB-kabel verwijdert wanneer u de oplader vervoert.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek om de oplader schoon te maken. De oplader mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

⚠ Algemene waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw oplader gaat gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional als u een onverwachte werking of ernstige incidenten ervaart met uw oplader tijdens of door het gebruik ervan. Uw hoorzorgprofessional zal u ondersteunen bij het oplossen van het probleem en, indien nodig, melding doen bij de fabrikant en/of de nationale autoriteiten.

Oplaadpoorten
Plaats niets anders dan oplaadbare hoortoestellen in de oplaadpoorten. Andere voorwerpen kunnen kortsluiting veroorzaken in de oplader en brandwonden veroorzaken.

Gevaar van stikken bij het inslikken van kleine onderdelen
Houd alle kleine onderdelen (zoals hoortoestellen, oorstukjes, batterijen, enz.) buiten het zicht en bereik van kinderen en anderen die deze voorwerpen kunnen inslikken.

Roep onmiddellijk medische hulp in als iemand stikt in kleine onderdelen of als er batterijen zijn ingeslikt.

Houd uit de buurt van extreme hitte
Stel uw oplader nooit bloot aan extreme hitte. Laat uw oplader bijvoorbeeld niet achter in een geparkeerde auto in de zon.

Gebruik nooit een extern verwarmingsapparaat om uw oplader te drogen. Droog uw oplader bijvoorbeeld niet met een haardroger of in een oven zoals een magnetron.

Houd het toestel uit de buurt van chemicaliën
Houd uw oplader uit de buurt wanneer u producten aanbrengt die bepaalde chemicaliën bevatten die uw oplader kunnen beschadigen. Bijvoorbeeld chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave lotion, zonnebrandcrème en insectenspray.

Blijf uit de buurt van omgevingen met explosiegevaar
Uw oplader is onder normale gebruiksomstandigheden veilig te gebruiken. De oplader is niet getest op naleving van de internationale eisen met betrekking tot explosieve omgevingen.

Gebruik uw oplader niet in omgevingen met explosiegevaar, zoals mijnen, olievelden, zuurstofrijke omgevingen of in de nabijheid van ontvlambare anesthetica.

Pas op voor lekkage van de batterij
Raak uw oplader niet aan als de batterij lijkt te lekken, omdat de zuren huidirritatie kunnen veroorzaken. Als u in contact bent geweest met batterijzuren, veegt u deze af met een vochtige doek.

Raadpleeg uw arts als u huidirritatie ondervindt. Als de batterij lekt, neemt u contact op met uw hoorzorgprofessional voor verdere instructies.

Aansluiting op externe apparatuur
De veiligheid van de oplader bij aansluiting op externe apparatuur met een USB-kabel is afhankelijk van de externe signaalbron. Wanneer de oplader is aangesloten op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Zie volgende pagina

⚠ Algemene waarschuwingen

Let op uw omgeving
Gebruik de oplader niet tijdens het rijden of in andere situaties die uw volledige aandacht vereisen.

Mogelijke bijwerkingen
De anti-allergene materialen in uw oplader kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg uw arts als deze omstandigheden zich voordoen.

Vervoeren van de oplader in een vliegtuig
Neem contact op met de luchtvaartmaatschappij voor meer informatie over het meenemen van uw hoortoesteloplader in een vliegtuig.

Gebruik met actieve medische implantaten
Als u een actief hersenimplantaat heeft, neem dan contact op met de fabrikant van uw geïmplanteerd apparaat voor informatie over het gebruik met een hoortoestel.

Uw oplader is grondig getest en ontwikkeld voor de menselijke gezondheid volgens internationale normen voor menselijke blootstelling (Specific Absorption Ratio; specifieke energieabsorptietempo – SAR), opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam.

De blootstellingswaarden bevinden zich ruim onder de internationaal aanvaarde veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam die zijn gedefinieerd in de normen voor de menselijke gezondheid en gelijktijdige aanwezigheid van actieve medische implantaten zoals pacemakers en hartdefibrillatoren.

Laad de oplader elke 12 maanden op
Zorg dat u de oplader elke 12 maanden oplaadt, om mogelijke schade aan de batterij tijdens opslag te voorkomen.

Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn geleverd
Gebruik alleen accessoires, kabels of transducers (bijv. microfoons) die door de fabrikant worden geleverd. Niet-originele accessoires kunnen de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van uw oplader verminderen.

Verwijder uw oplader voorafgaand aan bepaalde medische procedures
Verwijder uw oplader voorafgaand aan medische procedures zoals een röntgenfoto en bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie, operaties, enz. Uw oplader kan beschadigd raken bij blootstelling aan sterke magnetische of elektromagnetische velden.

Gebruik van batterijen van derden
Gebruik uitsluitend batterijen die door de fabrikant worden aanbevolen om een veilige werking te veilige en mogelijke schade aan uw oplader te voorkomen.

Problemen oplossen

Klacht	Mogelijke oorzaak
Uw hoortoestellen gaan niet aan wanneer ze uit de oplader worden gehaald	De oplader had niet genoeg tijd om de hoortoestellen aan te zetten voordat ze uit de oplader werden verwijderd
Twee leds van de oplader knipperen ORANJE	De temperatuur van het hoortoestel of de oplader is te warm of te koud
Drie leds van de oplader knipperen ORANJE	Systeemfout
De leds van de oplader gaan niet branden wanneer de oplader wordt aangesloten op voeding	De oplader laadt niet op

Oplossing
Plaats de hoortoestellen in de oplaadpoorten en probeer het opnieuw, of gebruik de druktoets om de hoortoestellen handmatig aan te zetten
Verplaats de oplader en het hoortoestel naar een locatie met een temperatuur tussen +5°C en +38°C (+41°F en +100°F)
Neem contact op met uw hoorzorgprofessional
Controleer of de stekker goed is aangesloten Controleer of de stroombron voldoende stroom levert voor uw oplader, minimaal 500 mA.

Zie volgende pagina

Problemen oplossen

Klacht	Mogelijke oorzaak
De led van het hoortoestel knippert GROEN wanneer het hoortoestel in de oplader is geplaatst	Het hoortoestel is gedurende langere tijd niet gebruikt
De led van het hoortoestel blijft uitgeschakeld wanneer het hoortoestel in de oplader wordt geplaatst	De oplader staat niet aan
	De temperatuur van het hoortoestel of de oplader is te warm of te koud
	Opladen is onvolledig. De oplader is gestopt met opladen om de batterij te beschermen.
	Het hoortoestel is niet correct in de oplader geplaatst
De led van het hoortoestel knippert ORANJE wanneer het hoortoestel in de oplader is geplaatst	Systeemfout

Oplossing
Afhankelijk van hoe leeg de batterij in het hoortoestel is, hervat het hoortoestel automatisch de normale oplaadmodus na maximaal 10 minuten. Zorg ervoor dat u het hoortoestel tijdens dit proces in de oplader laat.
Controleer of de stekker van de oplader correct is aangesloten of dat de powerbankbatterij voldoende vermogen heeft
Verplaats de oplader en het hoortoestel naar een locatie met een temperatuur tussen +5°C en +38°C (+41°F en +100°F)
Plaats het hoortoestel opnieuw in de oplader. Het duurt nog ongeveer 15 minuten voordat het opladen voltooid is.
Controleer de laadpoorten op vreemde voorwerpen
Neem contact op met uw hoorzorgprofessional

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +5°C tot +38°C (+41°F tot +100°F) Vochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa
Transport- en opslagomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven onderstaande limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -20°C tot +60°C Vochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van uw hoortoestel.

Dit medische hulpmiddel voldoet aan EU-verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen.

Het hulpmiddel is geclassificeerd als apparatuur van CISPR 11 groep 2 klasse B. Dit betekent dat het hulpmiddel lokaal opgewekte radiofrequente energie gebruikt Voor draadloze energieoverdracht (WPT) en dat het hulpmiddel geschikt is voor gebruik in woonomgevingen.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij het hoofdkantoor.

Bernafon
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.bernafon.com/doc

CE

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.



Beschrijving van de symbolen die bij het product horen	
	**Waarschuwingen** Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het apparaat wordt gebruikt.
	**Fabrikant** Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan vermeld. Geeft de fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals gedefinieerd in EU-Verordening 2017/745.
CE	**CE-markering** Het apparaat voldoet aan alle vereiste EU-verordeningen en -richtlijnen.
	**Elektronisch afval (AEEA)** Recycle hoortoestellen, accessoires en batterijen volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur die valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
	**Regulatory Compliance Mark (RCM)** Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markten.
	**Droog houden** Geeft een medisch hulpmiddel aan dat tegen vocht moet worden beschermd.
REF	**Catalogusnummer** Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.

Beschrijving van de symbolen die bij het product horen	
SN	**Serienummer** Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
MD	**Medisch hulpmiddel** Het apparaat is een medisch hulpmiddel.
	Aard van de voedingsspanning Geeft aan dat de aard van de voedingsspanning van het apparaat DC (gelijkstroom) moet zijn.
Li-ion	**Symbool voor batterijrecycling** Recyclingsymbool voor Li-ion batterijen.
	Temperatuurlimiet Duidt de temperatuurlimiet aan waaraan het medisch toestel veilig blootgesteld kan worden.
%	**Luchtvochtigheid** Duidt het bereik voor de luchtvochtigheid aan waaraan het medisch toestel veilig blootgesteld kan worden.
FW	**FW** Gebruikte firmwareversie in het apparaat.
UDI	**Unieke apparaat-id** Geeft een provider aan die unieke informatie over de apparaat-id bevat.

Internationale garantie

Uw apparaat valt onder een internationale garantie die door de fabrikant is afgegeven. Deze internationale garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het apparaat zelf, maar is niet van toepassing op accessoires zoals batterijen, slangetjes, luidsprekers, oorstukjes en oorsmeerfilters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen in het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de internationale garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. De bovenstaande internationale garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen in het land waar u het apparaat hebt gekocht. Uw hoorzorgprofessional heeft mogelijk ook een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze internationale garantie. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft
Breng uw apparaat naar uw hoorzorgprofessional. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen vaak ter plekke worden verricht. Uw hoorzorgprofessional kan kosten in rekening brengen voor hun diensten.

Garantie

Certificaat

Naam van eigenaar: _____

Hoorzorgprofessional: _____

Adres hoorzorgprofessional: _____

Telefoon hoorzorgprofessional: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Uitvoering: _____ Serienr.: _____

8,15 mm

Placeholder
for FSC logo

FSC

MIX

Paper

FSC® C043970

21 mm

15 mm

9,0 mm

281916NL / 2026.07.23 / v3



Bernafon